



energy.case PROX 500 DC 1000W | Maleta de energía B&W

Descripción

- El B&W energy.case ofrece una fuente de alimentación fiable y flexible para aplicaciones profesionales. Se ha desarrollado para cumplir los requisitos más exigentes y es robusto, resistente a la temperatura e impermeable. Su funcionamiento es intuitivo y sin complicaciones.
- Robusto e impermeable
- Potente sistema de baterías
- Fabricado en Alemania
- Opciones de carga flexibles
- Conexiones versátiles
- Instrucciones de uso con NFC
- Corriente continua y alterna
- Personalizable
- Más información sobre la personalización: [Instalaciones técnicas](#)

Dimensiones exteriores largo (mm) : 510

Dimensiones exteriores ancho (mm) : 420

Dimensiones exteriores profundidad (mm) : 215

Peso (kg) : 15,5

Akkukapazität : 500 Wh

Betriebstemperatur : -20°C - +45°C

Spannung : 24V DC

Anschluss & System Ac : 2 tomas de corriente de 24 V y 500 W CC, 1 entrada de carga

Dauerleistung : 1000 W

Fernsteuerung : incluido

Steuerung Über Can-bus : posible

Ladeleistung : 350 W

Lademöglichkeiten : Fuente de alimentación de 230 V (200 W), opcional: 12 V para coche, 24 V para camión, solar.

Tastatur : Interior (exterior opcional)

Weitere Hinweise :

- Espacio en la espuma de la tapa para dos cargadores y la pantalla del mando a distancia (solo para teclado interno)
- Resistente al agua según IP65